



## Накамерные вспышки Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://falcon.nt-rt.ru> || [fnc@nt-rt.ru](mailto:fnc@nt-rt.ru)

## Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL HSS для Nikon

Максимальное ведущее число	60 (м, ISO 100, 105 мм)
Угол освещения вспышки (зум)	18-180 мм (14 мм с рассеивающей панелью)
Режимы работы зума	автозумирование/ручной
Управление экспозицией	i-TTL/M
Синхронизация вспышки при короткой выдержке	есть
Режим медленной синхронизации	есть
Подавление эффекта «красных глаз»	есть
Ручной режим	1/1 – 1/128 (8 ступеней, шаг 1/3 ступени)
Стробоскоп	1/8-1/128, 1-100 Гц, 1-90 импульсов
Фиксация экспозиции вспышки	есть
Компенсация экспозиции	есть (±3, с шагом 1/3)
Брекетинг экспозиции вспышки	есть
Синхронизация вспышки по второй шторке	есть
Моделирующая вспышка	есть
Тип беспроводного управления	оптический
Максимальный диапазон работы в беспроводном режиме	в помещении: 12-15 м вне помещения: 8-10 м
Количество групп/каналов	3 (A, B, C)/4
Режимы беспроводного управления	Master/Remote/S1/S2
Выбор соотношения мощностей	есть вверх: 45, 60, 75 и 90° вниз: 7°
Движения головки вспышки	влево: 60, 75, 90, 120, 150 и 180° вправо: 60, 75, 90, 120, 150 и 180°
Подсветка автофокусировки	есть, инфракрасная
Интерфейс управления	кнопки + диск
Подсветка дисплея	есть
Меню пользовательских функций	есть
Управление вспышкой из меню камеры	есть
Элементы питания	4 элемента типоразмера AA



Ведущее число: 60, режимы: i-TTL/M, подсветка автофокуса, режим стробоскопа RPT, регулируемая головка, высокоскоростная синхронизация, меню пользовательских функций, синхронизация по первой/второй шторке, автоматический зум 18-180 мм, режим ведомой/ведущей вспышки, дистанционное управление (3 группы, 4 канала), соотношение мощностей, выдвижные широкоугольная и рассеивающая панели, ЖК-дисплей с подсветкой, металлическая ножка с быстрым креплением, питание от 4 элементов AA.

Время жизни батарей	100-700 импульсов (с алкалиновыми AA батареями)
Время перезарядки (прибл.)*	4 с
Система энергосбережения	автоотключение
Внешнее питание	батарея SD8A
Размеры	200x78x58 мм
Вес (без батарей)	405 г

## Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 600II TTL HSS для Canon



Ведущее число: 60, режимы: M/E-TTL II/E-TTL/TTL, подсветка автофокуса, режим стробоскоп Multi, регулируемая головка, высокоскоростная синхронизация, 6 пользовательских функций C.Fn, синхронизация по первой/второй шторке, автоматический зум 24-105 мм, режим ведомой/ведущей вспышки, дистанционное управление (3 группы, 4 канала), соотношение мощностей Ratio, выдвижные широкоугольная и рассеивающая панели, ЖК-дисплей с подсветкой, металлическая ножка с быстрым креплением, крепление 1/4", питание от 4 элементов AA.

Максимальное ведущее число	60 (м, ISO 100, 105 мм)
Угол освещения вспышки (зум)	24-105 мм (14 мм с рассеивающей панелью)
Режимы работы зума	автозумирование/ручной
Управление экспозицией	E-TTL II/E-TTL/TTL/M
Синхронизация вспышки при короткой выдержке	есть
Ручной режим	1/1 – 1/128 (8 ступеней, шаг 1/3 ступени)
Стробоскоп	1/4-1/128, 1-199 Гц, 1-100 импульсов
Фиксация экспозиции вспышки	есть
Компенсация экспозиции	есть ( $\pm 3$ , с шагом 1/3)
Брекетинг экспозиции вспышки	есть ( $\pm 3$ , с шагом 1/3)
Синхронизация вспышки по второй шторке	есть

Моделирующая вспышка	есть
Передача информации о цветовой температуре	передается в камеру при срабатывании вспышки
Тип беспроводного управления	оптический
Максимальный диапазон работы в беспроводном режиме	в помещении: 12-15 м вне помещения: 8-10 м
Количество групп/каналов	3 (A, B, C)/4
Режимы беспроводного управления	Master/Slave
Выбор соотношения мощностей	1:8-1:1-8:1, с шагом 1/2 вверх: 45, 60, 75 и 90° вниз: 7°
Движения головки вспышки	влево: 60, 75, 90, 120, 150 и 180° вправо: 60, 75, 90, 120, 150 и 180°
Подсветка автофокусировки	есть, инфракрасная, 1-45 точек
Интерфейс управления	кнопки + диск
Подсветка дисплея	есть
Количество пользовательских функций	6
Управление вспышкой из меню	
камеры	есть
Элементы питания	4 элемента типоразмера AA
Время жизни батарей	100-700 импульсов (с алкалиновыми AA батареями)
Время перезарядки (прибл.)*	4,5 с
Система энергосбережения	автоотключение
Внешнее питание	батарея CP-E4
Размеры	191x77x60 мм
Вес (без батарей)	407 г

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://falcon.nt-rt.ru> || [fnc@nt-rt.ru](mailto:fnc@nt-rt.ru)